

## Este paquete de impresora contiene,

- Impresión de tarjetas de identificación de la serie SMART / Adaptador de corriente /
- Cable de alimentación /Cable USB
- Cartucho de cinta (Incluido en impresora o laminador) / Guía rápida (Este documento)
- CD de instalación de software (Controladora de impresora / Software de emisión de tarjetas / Manual de usuario)

## I. Guía, Instalación de Impresora

<b>STEP 01</b> Abrir la tapa de arriba presionando la región indicada.	<b>STEP 02</b> Sacar el porta-cartucho vacío.	<b>STEP 03</b> Preparar la cinta y el porta-cartucho.	<b>STEP 04</b> Insertar la cinta dentro de los agujeros y presionar del lado opuesto de ambos lados hasta que hagan clic.	<b>STEP 05</b> Instalar el rodillo de limpieza en el porta-cartucho.	<b>STEP 06</b> Despegar la película que protege el rodillo de limpieza.
<b>STEP 07</b> Instalar el porta-cartucho dentro de la impresora.	<b>STEP 08</b> Cerrar la tapa presionando la región indicada.	<b>STEP 09</b> Abrir la tapa frontal del alimentador e instalar tarjetas blancas.	<b>STEP 10</b> Conectar la fuente de poder y el cable USB.		

## II. Instalación del controlador

<b>STEP 01</b> Insertar el disco de instalación dentro de la computadora.	<b>STEP 02</b> Escojer el idioma y hacer clic el botón de 'Instalar Controlador'.	<b>STEP 03</b> Cuando aparezca la ventana de 'Control de Cuenta del Usuario', hacer clic 'Si'.	<b>STEP 04</b> Escojer el 'Idioma' y hacer clic 'Siguiente' en el primer paso. Este paso puede tomar unos segundos.	<b>STEP 05</b> Hacer clic 'Siguiente' para instalar el paquete del controlador de la impresora en el paso 2.	<b>STEP 06</b> Conectar el cable USB a la computadora y enciende la impresora presionando el botón de poder en la figura indicada.
<b>STEP 07</b> En el caso de la conexión de USB, hacer clic 'Siguiente' y seguir al paso 9. En el caso de conexión a la red, seguir al paso 8.	<b>STEP 08</b> Buscar impresora serie SMART conectada a la red. Hacer clic 'OK' después de hacer su selección y hacer clic 'Siguiente'. Si la impresora no se encuentra, por favor configurar la configuración de la red refiriéndose al manual del usuario 'SMART'.	<b>STEP 09</b> Hacer clic 'Cerrar' después que la instalación haya sido completada.	<b>STEP 10</b> Abrir 'Impresoras y Dispositivos'. Hacer clic al botón del lado derecho al ratón sobre la 'Impresora IDP Serie SMART' y seleccionar 'Propiedades de la Impresora'.	<b>STEP 11</b> Seleccionar la pestaña 'General' y hacer clic 'Imprimir página de prueba'.	<b>STEP 12</b> Comprobar el estado de la página de prueba impresa.

## III. Guía de instalación de laminado

<b>STEP 01</b> Abrir la tapa de arriba presionando la región indicada.	<b>STEP 02</b> Sacar el porta-cartucho vacío y preparar el rollo de laminado junto al porta-cartucho.	<b>STEP 03</b> Insertar el rollo de laminado dentro de los agujeros y presionar del lado opuesto de ambos lados hasta que hagan clic.	<b>STEP 04</b> Instalar el porta-cartucho dentro de la impresora.	<b>STEP 05</b> Cerrar la tapa presionando la región indicada.
---	--	--	--	--