

EA-WHS

EA-WTS

EA-WMFS

  
WINLAND  
ELECTRONICS, INC.

**ENVIROALERT.**



Accesorio de humedad inalámbrico para EnviroAlert EA800-ip  
Accesorio de temperatura inalámbrico para EnviroAlert EA800-ip  
Accesorio convertidor de cableado a inalámbrico EnviroAlert EA800-ip

- Distancia de transmisión de la línea de visión de 1,000 '(305 m).
- Configure los puntos de ajuste de humedad alta / baja en la consola EnviroAlert.
- No ponga EA-WHS, EA-TS, EA-WMFS en el congelador / enfriador. Use un sensor con cable.

#### Especificaciones.

**Rango de detección:** 5% a 95% HR  $\pm$  5% @ 10-90% HR, 77 ° F

**Requisitos de alimentación:** 2 Pilas alcalinas AA y / o 12 V CC a  $\leq$  100 mA

**Duración de la batería alcalina:** Hasta 1 año (no incluida)

**Rango de funcionamiento de la unidad:** 32 ° a 122 ° F (0 ° a 50 ° C) Entorno sin condensación.

**Frecuencia:** 2.405 GHz - 2.480 GHz, 16 canales. Consulte el manual del propietario para obtener más información.

**Distancia de transmisión Línea de vista:** 1,000 '(305 m)

**Peso:** 0.25 lb (0.11 kg)

**Dimensiones:** 3.67 x 2.65 x 1.17 "(9.3 x 6.7 x 2.9 cm)

**Montaje:** En superficie de montaje



Visit [www.winland.com](http://www.winland.com), call 800.635.4269 or email [info@winland.com](mailto:info@winland.com) to learn more.

